


Aktive VHF-/UHF-Empfangsantennen HE202, HE302, HE309, HE314A1 und HE402

Wirtschaftliche Lösungen für den Frequenzbereich von 20 bis 1300 MHz

- Geringe Abmessungen
- Hohe Empfindlichkeit
- Großer Frequenzbereich, dadurch wirtschaftlicher als mehrere passive Antennen
- Hohe Sicherheit gegen nichtlineare Verzerrungen

- Große Festigkeit gegen benachbarte Blitzeinschläge
- Geringes Gewicht
- Kalibriert nach ANSI-C63.5 als Meßantenne einsetzbar

Aktive VHF-/UHF-Empfangsantennen von Rohde & Schwarz eignen sich gleichermaßen zur Frequenzbeobachtung und Funkerfassung (Monitoring) wie zur Feldstärkemessung.



Kombination aus Vertikaldipol HE309 und Drehkreuzantenne HE314A1


Ihre hervorragenden elektrischen Eigenschaften erhalten aktive Antennen durch das sorgfältig aufeinander abgestimmte Zusammenwirken der passiven Antennenstruktur mit der in die Antenne integrierten aktiven Schaltung. Ihre hohe Störfestigkeit ist vergleichbar mit der passiver Antennen mit hochwertigem Vorverstärker.

Aktive Antennen stellen infolge ihrer Breitbandigkeit eine wirtschaftliche Alternative zu passiven Antennen dar: der gesamte Frequenzbereich von 20 bis 1000 MHz wird mit nur zwei Antennen abgedeckt. Der aktive Vertikaldipol HE309 umfaßt den Bereich 20 bis 1300 MHz sogar durchgehend.


Die im Bild links gezeigte Kombination aus Vertikaldipol HE309 und Dreh-




Aktive Richtantenne HE402




Empfindlichkeit der Dipole HE202 und HE302



Wandlungsmaß der Dipole HE202 und HE302



Empfindlichkeit des Vertikaldipols HE309



Elevationsdiagramme des Vertikaldipols HE309

kreuzantenne HE314A1 gestattet breitbandigen Funkempfang bei vertikaler wie horizontaler Polarisation und beliebiger azimutaler Einfallsrichtung.

Große Bandbreite und hohe Dynamik bei hervorragenden Empfindlichkeitswerten prädestinieren die Aktivanten-nen für alle Aufgaben in der Kommu-

nikations-, Erfassungs- und Überwa-chungstechnik, bei denen es auf Kom-paktheit und minimalen Aufwand an Verteiler- und Umschaltgeräten sowie auf hohen Störabstand ankommt.

Mit der aktiven Richtantenne HE402 können Störer wirkungsvoll ausgeblendet werden. Zusätzlich ist ab 40 MHz trotz der geringen Abmessungen die

Empfindlichkeit besser als beim Einzel-element HE302; die HE402 stellt daher eine platzsparende Alternative zu log-arithmisch-periodischen Antennen dar.

Für Meßzwecke eignen sich besonders die aktiven Dipole HE202 und HE302, die wegen ihrer geringen Abmessun-gen besser reproduzierbare Ergebnisse liefern als ausgedehnte Strukturen.

Technische Daten



Typ	HE202	HE302	HE309	HE314A1	HE402
Frequenzbereich	200...1000 MHz	20...500 MHz	20...1300 MHz	20...500 MHz	20...87 MHz
Antennenart	Dipol	Dipol	Vertikaldipol	Drehkreuzantenne	Richtantenne
Polarisation	linear	linear	linear	zirkular	linear
Besonders geeignet für	Meßzwecke Funkerfassung Monitoring	Meßzwecke Funkerfassung Monitoring	Monitoring Funkerfassung	Monitoring Funkerfassung	Monitoring Funkerfassung
Wandlungsmaß	+10...+22 dB	0...+14 dB	-7...+38 dB	+3...+17 dB	
Rauschmaß ¹⁾	200 MHz: 6 dB 1000 MHz: 7 dB	20 MHz: 28 dB 500 MHz: 9 dB	20 MHz: 22 dB 1000 MHz: 5 dB	20 MHz: 28 dB 500 MHz: 9 dB	20 MHz: 34 dB 87 MHz: 11 dB
Elektronischer Gewinn	+5...+9 dB	-11...+8 dB	-5...+15 dB	-15...+4 dB	-19...+5 dB
Praktischer Gewinn	+7...+11 dB	-9...+10 dB	-3...+17 dB	-14...+5 dB	-14...+10 dB
Richtfaktor	2 dB im Mittel	2 dB im Mittel	2 dB im Mittel	1 dB im Mittel	5 dB im Mittel
Interceptpunkt IP ₂ IP ₃	>55 dB >30 dB	>60 dB >30 dB	>55 dB >32 dB	>60 dB >30 dB	>60 dB >30 dB
Stromversorgung	über HF-Kabel 18...30V (200 mA)	über HF-Kabel 18...30V (170 mA)	über HF-Kabel 23...28V (150 mA)	über HF-Kabel 18...30V (340 mA)	über HF-Kabel 18...30V (340 mA)
Anschluß	N-Buchse	N-Buchse	N-Buchse	N-Buchse	N-Buchse
Nennwiderstand	50 Ω	50 Ω	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Abmessungen (in mm)	512x238	1000x240	1210xØ 100	1000x1000x370	990x170x1099
Gewicht	2,1 kg	2,5 kg	3 kg	8 kg	12 kg
Betriebstemperaturbereich	-40...+75°C	-40...+75°C	-40...+75°C	-40...+75°C	-40...+75°C
Windgeschwindigkeit	≤180 km/h	≤180 km/h	≤180 km/h	≤180 km/h	≤180 km/h
Windlast bei 180 km/h	60 N	73 N	122,7 N	92,8 N	200 N
Bestellnummer	0630.0310.02 ²⁾	0644.1114.02 ²⁾	4027.5009.02	0751.5006.02	0684.2011.02
Empfohlenes Strom-versorgungsgerät	IN115 4004.1707.02	IN115 4004.1707.02	IN115 4004.1707.02	IN115 4004.1707.02	IN115 4004.1707.02
Empfohlene Ergänzungen	³⁾	³⁾			

¹⁾ Rauschmaß, bezogen auf den Antenneneingang (Bezugs-Rauschtemperatur T₀=290 K).

³⁾ HE202-Z1 Mastadapter 0649.7510.02

²⁾ Bei Ausführung als kalibrierte Meßantenne: Variante .03.

HE202-Z2 HF-Verbindungsleitung 0649.7785.02

AM524-Z2 Antennenadapter 4036.0658.02



ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG · Mühldorfstraße 15 · 81671 München
Postfach 801469 · 81614 München · Tel. (089) 4129-0 · Fax (089) 4129-3567