

Messumformer für Drehwinkel KINAX WT 710

- 0 ... 5 bis 0 ... 270°
- Verschleissfrei und wartungsarm
- Kein Endanschlag bei Geräten ohne Zusatzgetriebe
- Diverse Zusatzgetriebe

Zündschutzart



EEx ia IIC T6



KINAX WT 710

Zulassungen

Zelm 99 ATEX 0006



KINAX WT 710 mit Zusatzgetriebe

Elektrische Daten

Nur zum Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit folgenden Höchstwerten:

$U_o = 30 \text{ V}$
 $I_k = 160 \text{ mA}$
 $P = 1 \text{ W}$
 $C_i = 10 \text{ nF}$
 $L_i = 0$

$T_{amb} = -40 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ T6
 $= -40 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +75 \text{ }^{\circ}\text{C}$ T5