

Kodak

gets you



LE LECTEUR-REPRODUCTEUR ANALOGIQUE LE PLUS ECONOMIQUE AU MONDE.

Le lecteur-reproducteur A4 analogique universel KODAK ABR2300 constitue le nec plus ultra de la technologie en matière de reproduction micrographique. L'ABR2300 offre un ensemble complet de fonctionnalités, pour gérer simplement et efficacement tous les formats de microfilms, grâce à sa gamme de supports manuels et motorisés en option. L'ABR2300 est équipé en standard d'un système de rotation d'image motorisé et d'un compteur d'impressions mécanique, permettant ainsi l'impression automatisée d'images au format "portrait" et "paysage", sans intervention d'un opérateur. **EXCLUSIF** : L'ABR2300 est le seul lecteur-reproducteur à utiliser une seule encre pour imprimer aussi bien à partir des négatifs que des positifs, avec le kit bi-mode en option, ce qui en fait le lecteur-reproducteur analogique le plus économique au monde. La fonctionnalité de détection bi-mode automatique permet d'imprimer automatiquement à partir d'images négatives ou positives, sans intervention d'un opérateur.

PRINCIPALES FONCTIONNALITES :

- Objectif zoom 9 - 50x
- Objectif fixe 7,5x pour applications 35 mm
- Rotation d'image motorisée
- Contrôle de l'exposition automatique et manuel
- Impression portrait/paysage d'une simple pression sur un bouton
- Option de détection bi-mode automatique
- Kit de masquage/centrage de LED en option



OPTION DE KIT BI-MODE : Un capteur intégré détecte automatiquement le type de film visualisé afin de permettre une impression en positif, que ce soit à partir d'un négatif ou d'un positif. **EXPOSITION MANUELLE ET AUTOMATIQUE** : Le contrôle de l'exposition de l'ABR2300 est conçu pour offrir des impressions haut de gamme, même à partir de microfilms de mauvaise qualité. Il peut être réglé avec précision pour répondre aux besoins de tout utilisateur. **KIT DE MASQUAGE/CENTRAGE DE**

LED EN OPTION : L'ABR2300 offre en option un kit de gestion des images, qui associe une fonction de centrage et de masquage des LED, garantissant un bon centrage des images avant impression, pour obtenir une bonne impression dès la première tentative. **ROTATION D'IMAGE MOTORISEE** : La fonctionnalité de rotation d'image motorisée est proposée en standard sur le lecteur-reproducteur analogique ABR2300 de KODAK (il suffit de monter le prisme). La sélection d'impression portrait-/paysage automatisée sans intervention d'un opérateur

est offerte en standard.

OPTIONS :

- Objectifs
- Prisme
- Support de fiche FC5 [jaquettes, cartes à fiche et à fenêtre]
- Support universel-2 [bobines de 16/35 mm, jaquettes, cartes à fiche et à fenêtre]
- Support de film en bobine 9B [bobines de film 16/35 mm]
- Contrôleur Mini-Mars 2 [jusqu'à deux niveaux de blips]
- Contrôleur Mars IV [jusqu'à trois niveaux de blips]
- Contrôleur MRS60 [commande spéciale]
- Kit bi-mode
- Kit de masquage/centrage de LED



LECTEUR-REPRODUCTEUR A4 ANALOGIQUE UNIVERSEL KODAK ABR2300

CARACTERISTIQUES :

TYPE :

Lecteur-reproducteur analogique universel de bureau

IMPRESSION :

Papier normal

SYSTEME DE DEVELOPPEMENT :

Micro-toner

CONTROLE DE L'EXPOSITION :

Automatique et manuel

FORMATS DE FILMS :

Microfiches, jaquettes, cartes à fenêtre, bobines de film 16/35 mm, cartouches 16 mm à chargement automatique

TAILLE DE L'ECRAN :

300 x 300 mm

OBJECTIFS DE GROSISSEMENT :

Objectifs zoom 9-16x, 13-27x, 23-50x
Objectif fixe 7,5x

ROTATION D'IMAGE :

Rotation de prisme motorisée
(Réf. 171 83 45)

COMPTEUR D'IMPRESSIONS :

Mécanique

FORMATS D'IMPRESSION :

Portrait et paysage

TAILLES D'IMPRESSION :

A4, Lettre

VITESSES D'IMPRESSION :

Première impression : 10 secondes
Jusqu'à 10 pages A4 par minute

PRECHAUFFAGE :

Moins de 40 secondes

IMPRESSIONS MULTIPLES :

1-20 impressions LED

CHARGEMENT DU PAPIER :

Automatique depuis bac 150 feuilles

CONSOMMATION ELECTRIQUE :

Moins de 1,5 kW

DIMENSIONS :

503 x 821 x 716 mm

POIDS :

47 kg

ALIMENTATION :

Alimentation CC de l'unité principale

CONSOMMATION ELECTRIQUE :

Environ 5 W

DIMENSIONS :

155 mm x 206 mm x 65 mm

POIDS :

83 kg

CONTROLEUR DE MARQUEUR D'IMAGE

16 MM MINI-MARS 2 (EN OPTION)

TYPE :

Contrôle au clavier pour récupération et impression automatique jusqu'aux marqueurs d'images [blips] de niveau 2

METHODES DE RECUPERATION :

Compteur de blips, canal A, canal B ou odomètre

MODES DE RECUPERATION :

Réglé à l'installation pour :
Mode 1 : canal simple A (canal double A-B)
Mode 2 : canal simple B (canal double B-A)
Mode 3 : recherche odomètre

NIVEAUX DE RECHERCHE :

Jusqu'à deux niveaux

NOMBRE MAXIMUM DE CHIFFRES

ACCEPTES :

Lot 9 et élément 9 [12 au total]

AFFICHAGE :

16 chiffres [écran à cristaux liquides 7 segments]

INTERFACE :

PC RS232C

FONCTIONS D'IMPRESSION :

Impression simple, impression de l'élément,
Impression par lots, impression du lot,
Impression recto-verso

We're here for you.

Kodak Service & Support



Pour de plus amples informations concernant ce produit ou d'autres produits de la gamme KODAK Document Imaging, n'hésitez pas à contacter votre agence locale ou les revendeurs agréés Kodak.

France/Espagne/Portugal/Bénélux

Kodak-Pathé

Document Imaging
26 rue Villiot
75594 Paris cedex 12

Tél. : 01 40 01 40 82
Fax : 01 40 01 34 98

E-mail : DI-FR@kodak.com

Pour tout besoin d'assistance, vous pouvez contacter notre service après-vente au :

+ 33 1 40 01 43 43

<http://www.kodak.fr/go/docimaging>

iNnovation you can count on™