



Streamium Breedband Internet Micro Systeem

- *Uitgangsvermogen 2 x 100 watt (MPO).*
- *Het beluisteren van meer dan 1000 Internet radio-stations via internetverbinding.*
- *Tweeweg speaker systeem met wOOx technologie (3 stappen).*
- *Digitale tuner voor AM en FM.*
- *RDS (Radio Data System) inclusief TEKST.*
- *Persoonlijke Internetstations.*
- *Samenstellen van een jukebox op afstand.*
- *Speelt Audio-CD's en CD-ROM's met MP3 bestanden.*
- *Upgradable voor toekomstige audio-compressieformaten.*
- *Programmeerbare CD-speler.*
- *CD-ReWritable compatible.*
- *Klok met wekfunctie en sleeptimer.*
- *Aux- en hooftelefoonaansluiting.*

**DIGITAL
TUNER**



streamium



Let's make things better.



PHILIPS



Streamium Breedband Internet Micro Systeem

Internet Radiostations

- iM network, Internet Radio Stations, keuze uit meer dan 1000 Internet radiostations en keuze uit genre, taal of regio.
- MusicMatch, Online Muziek afspeellijst. Na een keuze van de gewenste muziek op deze afspeellijst kan deze met de MCI200 worden beluisterd.
- Radio Free Virgin: muziek voor iedere smaak.
- Andante Radio voor klassieke muziek.
- Shoutcast: Internet radiostation van de hele wereld.
- MP3.com Virtuele Jukebox.
- Persoonlijk Internet Radiostation, mogelijkheid tot het maken van een station onder eigen naam met uw eigen muziekkeuze. Is alleen voor de eigenaar toegankelijk.
- Met de INFO-service is het mogelijk informatie op te vragen van de artiestnaam en titel van het nummer; het antwoord komt via e-mail.
- Met de PC-Link toets wordt een verbinding gemaakt met de PC en kunnen alle muziekbestanden van de PC worden afgespeeld via de MCI200.

My.Philips.com

- Een Internetsite exclusief voor eigenaren van Philips breedband internetradio. Na inschrijving is het mogelijk interactief te werken met de MCI200.

Radio

- Digitale tuner voor AM en FM met 40 voorkeurzenders.
- Drie golfbereiken, midden-, langegolf en FM-band.
- Plug & Play, voor het automatisch zoeken en in het geheugen vastleggen van zenders en de actuele tijd.
- RDS (Radio Data System) is een Europees informatie systeem voor FM zenders. Hiermee kunnen o.a. zendernaam, programmatype, nieuws en verkeersinformatie worden ontvangen en op het LCD-display worden weergegeven.
- AM-raamantenne voor selectieve ontvangst van midden- en langegolfzenders.

Versterker

- Incredible Surround voor een realistische verruiming van het stereo-effect.
- Tweeweg speakersysteem met wOOx technologie. De luidsprekerbox is voorzien van een passieve lage-tonen straler. Met wOOx Control is de extra versterking van lage tonen te regelen (3 standen).
- Afzonderlijke hoge- en lage-tonen regeling voor instellen van de geluidsweergave naar persoonlijke smaak.
- Uitgangsvermogen 2 x 100 watt (MPO).

CD-speler

- Geschikt voor het afspelen van CD-ReWritable discs.
- Geschikt voor het afspelen van CD-ROM's met MP3 bestanden.
- Weergave van CD-tekst en info over volgende nummer.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van tracks.
- Instellen van 'favoriet' voor audio-CD en MP3 tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele CD.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.

Aansluitingen

- Antenne 75 ohm IEC (coax).
- Internet verbinding (RJ45 kabel).
- Aux-in 2 x cinch.
- Luidsprekers 4 x click-fit.
- Hoofdtelefoon 3,5 mm jack.
- Subwoofer.

Algemeen

- Klok met wekfunctie. De klok wordt automatisch (m.b.v. RDS) op de juiste tijd ingesteld.
- Wekken met tuner, CD, Internet audio of muziek van de PC.
- Instelbare sleeptimer 60, 45, 30 en 15 minuten.
- Overzichtelijk LCD-informatiescherm. Helderheid instelbaar in 3 stappen.
- Groot LCD-display met vijf tekstregels.
- Handige afstandsbediening.
- Up-graden van de software via internet.
- Afneembare luidspreker grill.

Meegeleverde accessoires

- Netsnoer.
- UTP internetkabel.
- Raamantenne.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterij 1,5V (Philips R03).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

Technische gegevens

Radio

Golfbereiken	: MG 522 - 1602 kHz : LG 153 - 279 kHz : FM 87,5 - 108 MHz
Tuner	: digitaal voor AM en FM
Antenne	: bijgeleverde raamantenne voor AM : coax 75 ohm IEC conn. voor FM- zenders

Versterker

Uitgangsvermogen	: 2 x 50 watt (RMS) : 2 x 100 watt (MPO)
Signaal/ruis verhouding	: > 65 dB
Frequentiebereik	: 40 - 20.000 Hz
Ingangsgevoeligheid AUX	: 700 mV (max. 2V)

Luidsprekerboxen

Systeem	: tweeweg luidsprekers
Impedantie	: 6 ohm
Woofer	: 115 mm Metal cone woofer
Tweeter	: metal cone dome tweeter
Passieve radiator	: wOOx 120 mm Top Firing

CD-speler

Frequentiebereik	: 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruis verhouding	: 75 dB
Kanaalscheiding (1 kHz)	: 94 dB
Jengel	: nihil (kwartssturing)

Algemeen

Netspanning	: 220 V, 50 Hz +/- 10%
Display	: LCD met achtergrondverlichting
Gewicht	: 10,5 kg incl. boxen
Afmetingen (b x h x d)	
microset	: 175 x 245 x 375 mm
boxen	: 180 x 245 x 228 mm
EAN Code	: 87 10895 7280 58

Philips Nederland bv - Wijzigingen voorbehouden - September 2002

Let's make things better.



PHILIPS